

NetPA

Sistema de sonorização digital sobre rede IP

CONTROLE de AUDIO DA ZONA
1
Átrio - É a zona das entradas principais

Nome	Átrio
Comentário	É a zona das entradas principais
Phonasele	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vol. Prior	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Volume	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Graves	0 -10 -9 -8 -7 0 5 6 7 8 9 10
Agudos	0 -10 -9 -8 -7 0 5 6 7 8 9 10
Chamada Geral	

AUTENTICAÇÃO

Digite Nome e Senha de Acesso

Nome:

Senha:

Actualizar	Programa			
Configurar	Zona	Micrófono	Emergência	Para que serve isto? Carregando nos botões liga o programa marcado no botão à zona correspondente à linha.
1	Átrio	1	2	3 4
2	zona 2	1	2	3 4
3	zona 3	1	2	3 4

NetPA v1.22, utilizador corrente = ajoliveira@localhost
copyright © 2008-2009 Acutron Electroacústica

● DESCRIÇÃO

- Este sistema destina-se a permitir a distribuição de sinal, o controle e a monitorização de qualquer fonte a qualquer destino com qualquer colocação na rede.

● APLICAÇÕES

- Edifícios de Escritórios
- Hotéis
- Aeroportos
- Estações rodoviárias
- Estações Ferroviárias
- Centros Comerciais

● CARACTERÍSTICAS

- As fontes e o destino podem estar em qualquer lugar da rede.
- Endereçamento por zonas, até 250
- Distribuição de programas via servidores múltiplos
- Mensagens com selecção de zona ou gerais
- Accionamento de dispositivos externos à emergência

- Accionamento de mensagens por contactos
- Mensagens de emergência com volume programável.
- Atribuição de qualquer programa a qualquer zona.
- Os terminais de operador podem ser mudados para qualquer ponto onde haja rede
- Servidor central Linux
- Gestão por diversos níveis de nome de utilizador/senha
- Software com ajuda em linha
- Monitorização remota dos dispositivos terminais, possível substituição automática.
- Registo permanente das falhas e operações efectuadas
- Accionamento também por postos sem PC
- Gestão via browser

● ESPECIFICAÇÕES

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ■ Distribuição | MP3 |
| ■ Freq. De resposta | 20-20000Hz±1dB |
| ■ Rel. Sinal-ruído | 80dB |
| ■ Distorção | <0.01% 1kHz |
| ■ Banda ocupada | 128kbps |
| ■ Normas aplicáveis | EN60849 |
| | BS5839 part 8 |
| ■ Suporte | Ethernet/IP/Multicast |

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net

As especificações são preliminares e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

V0.30 Copyright © Acutron 2008/2009 todos os direitos reservados.