

P92

Pré-amplificador de 9 entradas e 2 saídas



● DESCRIÇÃO

- O préamplificador P92 é na realidade uma versátil misturadora com 4 entradas de microfone, 3 entradas auxiliares e 2 entradas prioritárias..

● APLICAÇÕES

- Lojas
- Escritórios
- Aeroportos
- Estações rodoviárias
- Estações Ferroviárias
- Centros Comerciais

● CARACTERÍSTICAS

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

V1.00 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.

- 9 entradas, 2 saídas
- Emudecimento automático quando dos anúncios
- Comandos de graves e agudos
- Controle de volume individual e geral

● ESPECIFICAÇÕES

- Entrada MIC1-4 -44dBu(5mV)600Ω
AUX1,2 -12dBu(0.2V)10kΩ
EMG1,2 -12dBu(0.2V)10kΩ
- Saída 0dBu (775mV) 600Ω
- Resposta Freq. 60Hz-15kHz±3dB
- Ruído <-70dBu
- Distorção 0.1% 1kHz
- Tonalidade ±10dB 100Hz/12kHz
- Indicadores Alimentação
- Dimensões 483 (C)x89(A)x382(F)
- Consumo 15W
- Peso 5.85Kg
- IP 23
- Temperatura 0-40°

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@autron.net