

Acutron Electroacústica Lda.

P92

Pré-amplificador de 9 entradas e 2 saídas



● DESCRIÇÃO

- O préamplificador P92 é na realidade uma versátil misturadora com 4 entradas de microfone, 3 entradas auxiliares e 2 entradas prioritárias..

● APLICAÇÕES

- Lojas
- Escritórios
- Aeroportos
- Estações rodoviárias
- Estações Ferroviárias
- Centros Comerciais

● CARACTERÍSTICAS

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
V1.00 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.

- 9 entradas, 2 saídas
- Emudecimento automático quando dos anúncios
- Comandos de graves e agudos
- Controle de volume individual e geral

● ESPECIFICAÇÕES

- | | |
|------------------|--|
| ■ Entrada | MIC1-4 -44dBu(5mV)600Ω
AUX1,2 -12dBu(0.2V)10kΩ
EMG1,2 -12dBu(0.2V)10kΩ |
| ■ Saída | 0dBu (775mV) 600Ω |
| ■ Resposta Freq. | 60Hz-15kHz±3dB |
| ■ Ruído | <-70dBu |
| ■ Distorção | 0.1% 1kHz |
| ■ Tonalidade | ±10dB 100Hz/12kHz |
| ■ Indicadores | Alimentação |
| ■ Dimensões | 483 (C)x89(A)x382(F) |
| ■ Consumo | 15W |
| ■ Peso | 5.85Kg |
| ■ IP | 23 |
| ■ Temperatura | 0-40° |

Abrunheira Business Center ed. 10-11
Rua das Maçarocas, Abrunheira
2710-056 Sintra Portugal
tel: +351219152040
fax: +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net